

Процедура обновления программного обеспечения модуля удаленного управления OH51

- Перед началом обновления ПО необходимо установить на компьютере программу TFTP сервера. Например, бесплатную программу 'Tftpd32'. Эту программу можно скачать с сайта <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32.html> (файл 'Tftpd32_SE-3.51-setup.exe').
- Запустите программу, задайте tftp директорию в этой программе.
- Скопируйте в эту директорию файл обновления ПО для OH51.
- Подключите ваш компьютер к той же сети к которой подключен модуль OH51.
- Войдите в web интерфейс модуля OH51 (описание процесса подключения смотрите в «OH51 Руководство по эксплуатации», раздел 5).
- Перейдите на страницу: OH51 -> configuration -> TFTP settings

1 alarm and 0 warning are pending.

Rack 1

1 -
2 -
3 OH77
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 OH85H
12 -
13 -
14 OH51 configuration change password
15 -

Common settings Network settings eMail settings **TFTP settings** SNMP settings

TFTP settings

TFTP server address

Update enabled?

To update the OH51, please reboot OH51 after you saved your settings.

OH51 Reset Save < Back Next >

- Наберите IP адрес вашего компьютера в поле 'TFTP server address'.

- Поставьте метку в квадрате 'Update enabled ?'

- Щелкните на кнопке 'Save'.

- По окончании загрузки щелкните на кнопке 'OH51 Reset', далее щелкните на кнопке 'Reset anyway' в появившемся окне.

- OH51 начнет процедуру обновления ПО, которая длится около 150 сек. В это время модуль недоступен ни по SNMP, ни по web интерфейсу. Индикатор 'Console' светится непрерывным красным цветом. Процесс загрузки по TFTP может контролироваться по непрерывному миганию красным цветом индикатора 'Status', которое продолжается пока идет загрузка. По окончании мигания новое ПО загружено во внутреннюю память устройства.

- После этого OH51 автоматически перезагружается. В процессе перезагрузки все 4 индикатора мигают желтым цветом.

- После того как индикатор 'Status' начал светиться непрерывным зеленым светом, загрузка закончена и модуль снова доступен по SNMP и по web интерфейсу.

- Вы можете перейти на страницу Monitoring OH51 для проверки версии нового ПО: SWId -> see parameter ,description' (OH51 Remote Interface **SWId: Vx.yz**).

		
	Обновление ПО модуля удаленного управления OH Remote Interface OH51	16. Января 2012